



## Specyfikacja Ledvance TruSys Performance Rail System 35W 5600lm - 840 Zimna Biel | Szeroki Kąt Świecenia

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Numer artykułu   | 236767                 |
| EAN              | 4058075290839          |
| Kod Producenta   | 4058075290839          |
| Producent        | Ledvance               |
| Nazwa producenta | TRUSYS PFM 35W/4000K W |

### Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 35W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5600lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Zawiera żarówkę             | Tak                                |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Rodzaj produktu | Liniowe systemy oświetlenia |
|-----------------|-----------------------------|

## Fixture Information

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP   | IP20        |
| Oświetlenie awaryjne | Nie         |
| Seria                | Performance |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 67   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**

